Система кодирования помогает в составлении кодовых описаний вариантов исполнения реле при оформлении заказов, в сочетании с информацикй содержащейся в каталоге.

* Не касается **интерфейных реле** и сигнальных реле **AZ...**, для которых кодировка приводится в полном каталоге „Electromagnetic relays" 2004 - в печатном и электронном виде (диск CD, интернет www.relpol.com.pl).

Тип реле	Материал стыка контакта	Количество и тип контактов	Степень защиты корпуса	Способ монтажа	Вид питания	Номинальная величина питания	Информация о дополнительном оборудовании

Материал стыка контакта
1 - AgCdO
2 - AgNi
3 - $AgSnO_2$
4 - AgCu

Вид покрытия
0 - без покрытия
1 - 0,2 µm Au
2 - 2,0-3,5 µm Au
3 - 5,0 µm Au или HTV 4-6 µm Au
4 - 10 µm Au

Номинальная величина питания
00X - ном. напряжение катушки меньше 10 V
0XX - ном. напряжение катушки меньше 100 V
XXX - ном. напряжение катушки выше 100 V

Тип контактов
1 - переключающий (C/O)
2 - замыкающий (NO)
3 - размыкающий (NC)
4 - замык. + размык. (NO+NC)
5 - увеличенный зазор между стыками

Количество контактов
1 - 1 контакт
2 - 2 контакт
3 - 3 контакт
4 - 4 контакт

Информация о доп. оборудовании
W - механический индикатор
T - фронтальная тест-кнопка с блокировкой
K - тест-кнопка
L - светодиод - индикатор
D - выпрямительный гасящий диод (для катушек на постоянный ток)
V - варистор (для катушек на переменный ток)
(Возможные комбинации: WT, WTL, WTLD, WTLV, K, KL, KLD, L, D, LD)

Степень защиты корпуса
1 - без корпуса
2 - в корпусе, IP 40
3 - в корпусе, IP 67
4 - в корпусе с креплением, IP 40
5 - в корпусе, IP 54
6 - в корпусе, IP 20
7 - в корпусе, IP 50

Способ монтажа
3 - в контактных колодках
4 - под пайку
5 - для печатного монтажа (все растры)
6 - для быстрого монтажа (разъемы FASTON)
7 - для печатного монтажа, с крепящим винтом
8 - в контактных колодках, с винт. зажимами
9 - в контактных колодках, с крепящим винтом
0 - выводы катушки под печатный монтаж, выводы контактов для печатных плат и соединителей
M - для монтажа SMT (поверхностный)

Вид питания
1 - питание постоянным током (DC) - исполнения катушка
2 - питание постоянным и переменным током - исполнения катушка
3 - питание переменным током (AC) - исполнения катушка 50 Гц
4 - питание постоянным током (DC) - токовая катушка
5 - питание переменным током (AC) - исполнения катушка 50/60 Гц
6 - питание переменным током (AC) - исполнения катушка 60 Гц
7 - питание переменным током (AC) - токовая катушка
C - питание постоянным током (DC) - чувствит. токовая катушка
S - питание постоянным током (DC) - чувствит. исполнения катушка

Внимание относительно дополнительного оборудования:

WT - механический индикатор с тест-кнопкой. Предлагается как стандартное исполнение в реле: **R15** в корпусе, **2C/O** и **3C/O** для контактных колодок, исполнение катушки; **R2**, **R3**, **R4** для контактных колодок, исполнение катушки; без дополнительных доплат. Предлагается как дополнительная опция в реле **RY2**.

K - тест-кнопка без возможности блокировки. Предлагается как опция для: реле **R15** в корпусе - **4 C/O**; реле **RUC**. За доплату согласно ценника.

L - светодиод, вмонтирован внутри корпуса реле, предлагается как дополнительная опция в реле: **R15** в корпусе - **2C/O**, **3C/O** и **4C/O** - для контактных колодок, исполнение катушки; **R2**, **R3**, **R4** - для контактных колодок; **RY2**. За доплату согласно ценника.

D - выпрямительный гасящий диод, предлагается как дополнительная опция в реле: **R15** в корпусе - **2C/O**, **3C/O** и **4C/O** - для контактных колодок, исполнение катушки; **R2**, **R3**, **R4** - для контактных колодок; **RY2**. За доплату согласно ценника.

V - варистор, гаящий перенапряжение на катушке. Предлагается как дополнительная опция в реле **R15** в корпусе - **2C/O** и **3C/O**, исполнение катушки. За доплату согласно ценника.

P - тест-кнопка без блокировки, заменяет кнопку T. **Заглушки** - исключают возможность тестирования и блокировку контактов, вместо кнопки T. **Кнопки P и заглушки** необходимо заказывать отдельно. Предназначены для самостоятельной замены у заказчика. Предусмотрены для реле **R15...WT**, **R2...WT**, **R3...WT**, **R4...WT**, **RY2...WT**.